

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040150035

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: TENS ESTIMULANTE
UNIDADES FUNCIONALES: MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN
PACIENTES: TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE BAJA FRECUENCIA, QUE GENERA IMPULSOS ELÉCTRICOS DE VARIADA FORMA, FRECUENCIA, INTENSIDAD Y DURACIÓN, CON FINES TERAPÉUTICOS PARA ALIVIAR EL DOLOR MEDIANTE ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA (TENS).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 COMPACTO Y PORTÁTIL.
- A02 MODOS MÍNIMOS DE TERAPIA: CONTINUA/CONSTANTE/NORMAL, MODULADA Y BURST/RÁFAGA.
- A03 FORMA DE ONDA: ASIMÉTRICA BIFÁSICA Y OPCIONALMENTE SIMÉTRICA.
- A04 RANGO DE LA CORRIENTE DE SALIDA: DE 0 A 90 mA, COMO MÍNIMO.
- A05 FRECUENCIA DE PULSO AJUSTABLE: DE 1 Hz A 120 Hz O RANGO MÁS AMPLIO
- A06 RANGO DEL ANCHO DE PULSO AJUSTABLE: DE 50 μ s O MENOR, HASTA 250 μ s O MAYOR
- A07 DOS (02) CANALES INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- B01 ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE.

INSUMOS/CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

- B02 DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CABLES DE CONEXIÓN.
- B03 CUATRO (04) JUEGOS DE ELECTRODOS.
- B04 DIEZ (10) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR.
- B05 CUATRO (04) JUEGOS DE BATERÍAS O BATERIA RECARGABLE (INCLUYE CARGADOR)

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS O BATERÍA RECARGABLE; EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CARGADOR DEBE FUNCIONAR A 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).